

# IPTV/OTT-приставка **MAG245**

Быстрая  
и мощная



IPTV/OTT-приставка MAG245 — это оптимальная разработка компании Infomir. Устройство предназначено для организации проектов интерактивного телевидения в IP-сетях (IPTV/VoD/OTT) и может быть использовано интернет-провайдерами, контент-агрегаторами и работающими с ними системными интеграторами.

# Спецификация MAG245

## Физические параметры

Размеры (ш/г/в), мм: ..... 127/87/30

Вес, г: ..... 190

## Hardware

Процессор: ..... STi7105

Оперативная память: ..... 256 Мб

Флэш-память: ..... 256 Мб

## Software

Операционная система: ..... Linux 2.6.23

Встроенный медиасервер с функциональностью IPTV на базе WebKit HTTP 1.1, HTML 4.01 XHTML 1.0/1.1; DOM 1, 2, 3, CSS 1, 2, 3; XML 1.0, XSLT 1.0, XPath 1.0; SOAP 1.1; JavaScript ECMA-262, revision 5; Media JavaScript API; C layer SDK 256 Мб

DRM опция: ..... Verimatrix (опционально), Securemedia

## Поддерживаемые

Middleware: ..... Stalker, OFT-Media, Netup, SmartLabs, Netris, Beenius

## Внешние интерфейсы

Оптический аудио-выход S/PDIF HDMI 1.3-выход Композитный + стереофонический A/V выход Ethernet 100 Мбит/с USB 2.0 (поддержка внешних WiFi-адаптеров)

## Источники медиаконтента

PC и NAS в локальной сети Stream media протоколы (RTSP, RTP, UDP, IGMP, HTTP) USB-устройства.

## Аудио и видео

Аудио кодеки: ..... MPEG-1 layer I/II, MPEG-2 layer II, MPEG-2 layer III (mp3), MPEG-2 AAC (опционально), MPEG-4 AAC LC 2-ch/5.1ch (опционально), MPEG-4 AAC+SBR 2-h/5.1ch (опционально), Dolby Digital (опционально), DTS (опционально)

Аудио форматы: ..... MP3, MPA, M4A, WMA (опционально), Ogg, WAV, AAC

Видео режимы: ..... 1080i, 1080p, 720p, 576p, 480p, PAL, NTSC

Видео кодеки: ..... MPEG1/2 MP@HL, H.264 HP@level 4.1, MPEG4 part 2 (ASP), WMV-9 (опционально), VC1 video, XviD; поддержка HD видео (40 Мбит/с и выше)

Видео контейнеры: ..... MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, ASF, QT, WMV

Форматы изображений: ..... JPEG, PNG, BMP, GIF, RAW

Субтитры: ..... DVB, SRT, text MKV

Форматы плейлистов: ..... M3U

## Комплектация

Приставка MAG245, руководство пользователя, кабель mini jack на RCA (A/V), адаптер питания 5В 2А, пульт ДУ, элементы питания AAA — 2шт., упаковка.



**Infomir, Germany**  
56 Kaiserstrasse,  
Frankfurt,  
Germany, 60329  
sales@infomir.eu

**Infomir, USA**  
2663 Coney Island Ave,  
2nd floor, Brooklyn,  
NY 11223, USA  
sales@infomirusa.com

**Инфомир, Украина**  
Одесса,  
пр-т Марш. Жукова, 4-Д  
Украина, 65121  
sales@infomir.eu

**Инфомир, Россия**  
Москва, наб. Ак. Туполева,  
д. 15/2, 4 этаж, офис 59,  
Россия, 105005  
salesrussia@infomir.eu

